



MAG & MPG sorozat

OLED-monitor

MAG 321CUP QD-OLED (3DD5)

MPG 321CURX QD-OLED (3DD6)

Felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék

Első lépések	3
A csomag tartalma.....	3
A monitorállvány felszerelése.....	4
A monitor beállítása.....	5
A monitor áttekintése.....	6
A monitor csatlakoztatása a számítógéphez	10
OSD beállítás	11
Navi Key (Navi gomb)	11
Gyorsgomb	12
OSD-menük	13
G.I.....	14
Gaming (Játék).....	15
Professional (Professzionális).....	17
Image (Kép).....	17
Input Source (Bemeneti forrás).....	18
PIP/PBP.....	19
Navi Key (Navi gomb)	20
Settings (Beállítás).....	20
MSI OLED Care	22
Műszaki adatok.....	24
Előre beállított kijelzőmódok.....	26
Hibaelhárítás	29
Biztonsági utasítások.....	30
TÜV Rheinland tanúsítás.....	32
Hatósági megjegyzések.....	33

Átdolgozás

V1.0, 2024/10

Első lépések

Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja be. Eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót.

A csomag tartalma

Monitor	MAG 321CUP QD-OLED	MPG 321CURX QD-OLED
Dokumentáció	Gyors üzembehelyezési útmutató	
Tartozékok	Állvány	
	Talpállvány (egy vagy több) csavarral	
	Csavar(ok) a fali konzol(ok)hoz.	
	Tápkábel	
Kábelek	Ultra High Speed HDMI™-kábel (opcionális)	
	DisplayPort-kábel (opcionális)	
		USB Upstream-kábel (Type-B USB Upstream aljzathoz)




Fontos

- Ha a csomagban lévő tételek bármelyike sérült vagy hiányzik, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta.
- A csomag tartalma országonként és modellenként eltérő lehet.
- A mellékelt tápkábel kizárólag ehhez a monitorhoz való és nem szabad más termékekkel használni.

A monitorállvány felszerelése

1. Hagyja a monitort a habszivacs védőcsomagolásában. Illessze az állványt a monitoron lévő rovátkához.
2. Tolja az állványt az monitor rovátkájába, amíg a helyére nem rögzül.
3. Csatlakoztassa a talpat az állványhoz, és húzza meg a talphoz tartozó csavart a talp rögzítéséhez.
4. Győződjön meg arról, hogy az állványszerelvény helyesen van felszerelve, mielőtt felállítaná a monitort.



Fontos

- Helyezze a monitort egy puha, biztonságos felületre, nehogy a kijelzőpanel megkarcolódjon.
- A kijelzőpanelen ne használjon éles tárgyakat.
- Az állványkonzol felszerelésére való rovátka fali szerelőknizzal is használható. A megfelelő fali szerelőkészletet illetően érdeklődjön a viszonteladónál.


A monitor beállítása

Ez a monitor a kényelmes megtekintés jegyében lett megtervezve különféle beállítási lehetőségekkel.





Fontos

Ügyeljen arra, hogy a monitor beállítása közben ne nyomja meg a kijelzőpanel.




A monitor áttekintése






1	Power LED (Bekapcsolt állapotot jelző LED) Fehéren világít a monitor bekapcsolása után. Ha nincs jelbemenet, a LED színe narancssárgára változik. Narancssárgán világít a monitor készenléti állapotában.
2	HDMI™-csatlakozó  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a HDMI™ CEC, 3840x2160@165Hz felbontást a HDMI™ 2.1 szabványban meghatározottak szerint.  Fontos Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.

3	HDMI™-csatlakozó  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a 3840x2160@165Hz felbontást a HDMI™ 2.1 szabványban meghatározottak szerint.  Fontos Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.
4	DisplayPort Támogatja a 3840x2160@165 Hz felbontást a DisplayPort 1.4a szabványban meghatározottak szerint.
5	USB C típusú aljzat Ez az aljzat támogatja a DisplayPort Alternate (DP Alt) módot, és legfeljebb 5V/3A (15W) tápfeszültség leadását.  Fontos A USB-C jelforrásnak és a kábelnek támogatnia kell a DisplayPort Alternatív módot, hogy a monitorra történő videokimenet lehetővé váljon.
6	Fejhallgató-aljzat
7	HDMI™-csatlakozó  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a HDMI™ CEC, 3840x2160@240Hz-es képfrissítést a HDMI™ 2.1 szabványban meghatározottak szerint.  Fontos Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.
8	HDMI™-csatlakozó  HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Támogatja a HDMI™ 2.1 szabványban meghatározott 3840x2160@240Hz-es felbontást.  Fontos Az optimális teljesítmény és kompatibilitás érdekében kizárólag HDMI™ logóval tanúsított HDMI™ kábelt használjon a monitor csatlakoztatásához. A részleteket lásd: https://www.hdmi.org/resource/cables.

9	DisplayPort Támogatja a 3840x2160@240 Hz felbontást a DisplayPort 1.4a szabványban meghatározottak szerint.						
10	USB C típusú aljzat Ez az aljzat támogatja a DisplayPort Alternate (DP Alt) módot, és legfeljebb 20V/4,9A (98W) tápfeszültség leadását.  Fontos <i>A USB-C jelforrásnak és a kábelnek támogatnia kell a DisplayPort Alternatív módot, hogy a monitorra történő videokimenet lehetővé váljon.</i>						
	<table><tr><th>USB C típusú tápellátás</th></tr><tr><td>5 V / 3 A (15 W)</td></tr><tr><td>9 V / 3 A (27 W)</td></tr><tr><td>12 V / 3 A (36 W)</td></tr><tr><td>15 V / 3 A (45 W)</td></tr><tr><td>20 V / 4,9 A (98 W)</td></tr></table>	USB C típusú tápellátás	5 V / 3 A (15 W)	9 V / 3 A (27 W)	12 V / 3 A (36 W)	15 V / 3 A (45 W)	20 V / 4,9 A (98 W)
USB C típusú tápellátás							
5 V / 3 A (15 W)							
9 V / 3 A (27 W)							
12 V / 3 A (36 W)							
15 V / 3 A (45 W)							
20 V / 4,9 A (98 W)							
11	USB 2.0 A típusú aljzat						
12	Felfelé irányuló, USB 2.0 „B” típusú aljzat A felfelé irányuló USB-kábelhez.  Fontos <i>Keresse meg a csomagban a felfelé irányuló USB-kábelt, majd csatlakoztassa a számítógéphez és a monitorhoz. A kábel csatlakoztatása után a lefelé irányuló, A típusú USB-portok használatra kész állapotúak a monitoron.</i>						
	A monitorhoz  A PC-hez						
13	Makróbillentyű Az MSI Gaming Intelligence alkalmazás aktiválásához.						
14	Navi Key (Navi gomb)						
15	Power Button (Főkapcsoló)						
16	Tápcsatlakozó aljzat						
17	Kensington zár						
18	Kábelvezető nyílás						


A monitor csatlakoztatása a számítógéphez

1. Kapcsolja ki a számítógépét.
2. Csatlakoztassa a videokábelt a monitor és a számítógép közé.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a monitor tápcsatlakozó aljzat. (A ábra)
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. (B ábra)
5. Kapcsolja be a monitort. (C ábra)
6. Kapcsolja be a számítógépet, és a monitor automatikusan észlelni fogja a jelforrást.



Fontos

Az optimális teljesítmény érdekében használat előtt távolítsa el a védőfóliát a kijelzőpanelről.



OSD beállítás

Ez a fejezet az OSD beállítására vonatkozó fontos tudnivalókat ismerteti.




Fontos

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Navi Key (Navi gomb)

A monitoron egy Navi Key (Navi gomb) található. Ez egy többirányú vezérlőbillentyű, amely a képernyőn megjelenő (OSD) menüben történő navigálást segíti.



Up (Fel)/ Down (Le)/ Left (Balra)/ Right (Jobbra):

- Funkciómenük és elemek kiválasztása
- funkció-értékek beállítása
- A funkciómenükbe történő belépés/kilépés onnan

Nyomja meg az (OK) gombot:


- A képernyőmenü (OSD) megnyitása
- Belépés az almenübe
- A kiválasztott elem vagy beállítás megerősítése

Gyorsgomb


- A felhasználó beléphet az előre beállított funkciómenübe a Navi Key (Navi gomb) Up (Fel), Down (Le), Left (Balra) és Right (Jobbra) mozdításával, amikor az OSD-menü nem aktív.
- A felhasználóknak lehetősége van testreszabni saját Gyorsbillentyűiket a különféle funkciómenübe történő belépéshez.

OSD-menük

MAG 321CUP QD-OLED



MPG 321CURX QD-OLED



Fontos

Ezek a beállítások HDR-tartalom fogadása esetén kiszűrkitve jelennek meg:

- Night Vision (Éjszakai látás)
- AI Vision
- Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény)
- Brightness (Fényerő)
- Contrast (Kontraszt)
- Color Temperature (Színhőmérséklet)
- Optix Scope (Optix teleszkóp)
- PIP/PBP

G.I.

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás								
KVM (MPG 321CURX QD-OLED)	Auto (Automatikus)		- Az Automatikus lehetővé teszi, hogy a monitor automatikusan váltson az USB adatbeviteli eszközök, mint például billentyűzetek, egerek vagy egyéb USB-eszközök között. - A felhasználó beállíthatja azt is, hogy az Felfelé irányuló aljzat vagy az USB C típusú aljzat legyen az egyetlen USB-bemeneti jelforrás.								
	Upstream (Felfelé irányuló)										
	Type C										
Smart Crosshair	Icon	None (Nincs)	- Ez a funkció AI-algoritmus segítségével javítja a célkereszt láthatóságát játék közben. - A felhasználó a célkereszt színét és helyzetét is kiválaszthatja.								
											
	Color (Szín)	White (Fehér)									
		Red (Vörös)									
		Auto (Automatikus)									
	Position (Pozíció)										
	Reset (Alaphelyzet)										
Optix Scope (Optix teleszkóp)	Scope Size (Célkereszt mérete)	Small (Kicsi)	- A középpont nagyít, ha az Optix teleszkóp engedélyezett. - Az Intelligens célkereszt és az Optix teleszkóp egyszerre is engedélyezhető. - Az Optix teleszkóp aktiválása a következőket érinti:								
		Medium (Közepes)									
		Large (Nagy)									
	Scope Ratio (Célkereszt nagyítása)	x1,5	<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td>Ki értékre van állítva</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td></td></tr><tr><td>» Kijelzőméret 1:1</td><td>Automatára állítás</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Adaptive-Sync	Ki értékre van állítva	» PIP/PBP		» Kijelzőméret 1:1	Automatára állítás
		Érintett funkció		Funkció állapot							
		» Adaptive-Sync		Ki értékre van állítva							
	» PIP/PBP										
» Kijelzőméret 1:1	Automatára állítás										
x2											
x3											
OFF (KI)											
ON (BE)											

Gaming (Játék)

1. szintű menü		2./3. szintű menü		Leírás				
Game Mode (Játékmód)	Premium Color (Prémium szín)			• A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket. • A OK gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust.				
	User (Felhasználói)							
	FPS							
	Racing (Verseny)							
	RTS							
	RPG							
Night Vision (Éjszakai látás)	OFF (KI)			• Ez a funkció optimalizálja az alapvető fényerőt és FPS játékokhoz ajánlott.				
	Normal (Normál)							
	Strong (Erős)							
	Strongest (Legerősebb)							
	A.I.							
AI Vision	OFF (KI)			• Az AI Vision a képek kontrasztjának és a háttér fényerejének optimalizálásával javítja a képminőséget. • Az AI Vision aktiválása a következőket befolyásolja:				
	ON (BE)							
		<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Éjszakai látás</td><td>Nem lehet kiválasztani</td></tr></table>			Érintett funkció	Funkció állapot	» Éjszakai látás	Nem lehet kiválasztani
Érintett funkció	Funkció állapot							
» Éjszakai látás	Nem lehet kiválasztani							
Refresh Rate	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)		• A helyet az OSD-menüben módosíthatja. A OK gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a képfriessítési sebesség helyét. • Ez a monitor az operációs rendszerben beállított képfriessítési sebességet követi és alkalmazza.				
		Right Top (Jobb felső sarok)						
		Left Bottom (Bal alsó sarok)						
		Right Bottom (Jobb alsó sarok)						
		Customize (Testre-szabás)						
	OFF (KI)							
	ON (BE)							

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás								
Alarm Clock (Ébresztőóra)	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)	- A kívánt időpont beállítása után a OK gomb megnyomásával aktiválhatja az időzítőt. - A felhasználók kézikül visszaállíthatják előre beállított ébresztőórájukat az AC áramellátás megszakadása, majd visszatérése után.								
		Right Top (Jobb felső sarok)									
		Left Bottom (Bal alsó sarok)									
		Right Bottom (Jobb alsó sarok)									
		Customize (Testreszabás)									
		OFF (KI)									
	15:00	00:01–99:59									
	30:00										
	45:00										
	60:00										
Adaptive-Sync	OFF (KI)		- Az Adaptive-Sync megszünteti a kép szakadását. - Az Adaptive-Sync aktiválása befolyásolja a következőt: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Ki értékre van állítva</td></tr><tr><td>» Optix teleszkóp</td><td></td></tr><tr><td>» Kijelzőméret 1:1</td><td>Automatára állítás</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» PIP/PBP	Ki értékre van állítva	» Optix teleszkóp		» Kijelzőméret 1:1	Automatára állítás
	Érintett funkció	Funkció állapot									
» PIP/PBP	Ki értékre van állítva										
» Optix teleszkóp											
» Kijelzőméret 1:1	Automatára állítás										
ON (BE)											
DSC	OFF (KI)		- A felhasználók be- és kikapcsolhatják a DSC (Display Stream Compression) funkciót. - A DSC időzítéssel kapcsolatos további információkért tekintse meg az Előre beállított megjelenítési módokat a DSC be/ki időzítési táblázatokban. - A DSC aktiválása a következőket érinti: <table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» PIP/PBP</td><td>Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» Kijelzőméret 16:10</td><td></td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» PIP/PBP	Nem lehet kiválasztani	» Kijelzőméret 16:10			
	Érintett funkció	Funkció állapot									
» PIP/PBP	Nem lehet kiválasztani										
» Kijelzőméret 16:10											
ON (BE)											

Professional (Professzionális)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás					
Pro Mode (Pro mód)	Eco	- A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket. - A OK gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust. - Az alapértelmezett „Eco” üzemmód megfelel a TÜV Rheinland „Low Blue Light” szabvány és az Eyesafe tanúsítvány követelményeinek. - Az sRGB, Adobe RGB, Display P3 aktiválása befolyásolja a következőt:					
	User (Felhasználói)						
	Anti-Blue (Kékellenes)						
	Movie (Mozgóképek)						
	Office (Iroda)						
	sRGB						
	Adobe RGB						
Display P3	<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Színhőmérséklet</td><td rowspan="3">Nem lehet kiválasztani</td></tr><tr><td>» Alacsony szintű kékfény</td></tr><tr><td>» Kontraszt</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Színhőmérséklet	Nem lehet kiválasztani	» Alacsony szintű kékfény	» Kontraszt
Érintett funkció	Funkció állapot						
» Színhőmérséklet	Nem lehet kiválasztani						
» Alacsony szintű kékfény							
» Kontraszt							
Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény)	OFF (KI)	- Az Alacsony szintű kékfény funkció megvédi a szemét a kékfénnyel szemben. Ha engedélyezve van, az Alacsony szintű kékfény funkció egy sárgásabb árnyalatú fényre módosítja a képernyő színhőmérsékletét. - Ha a Pro mód beállításához az Anti-kék van kiválasztva, akkor kötelezően engedélyezni kell az Alacsony szintű kékfény funkciót. - Ez a monitor alacsony kékfényű háttérvilágítással rendelkező monitor, amely az OSD-funkció módosítása nélkül csökkenti a kibocsátott kékfényt.					
	ON (BE)						
Image Enhancement (Képjavítás)	OFF (KI)	A képjavítási funkcióval korrigálhatja a képek széleit az élek kontrasztjának javítása érdekében.					
	Weak (Gyenge)						
	Medium (Közepes)						
	Strong (Erős)						
	Strongest (Legerősebb)						

Image (Kép)

1. szintű menü	2./3. szintű menü	Leírás
Brightness (Fényerő)	0-100	A Fényerőt a környezeti fényviszonyoknak megfelelően, helyesen állítsa be.
Contrast (Kontraszt)	0-100	A Kontrasztot a szem pihentetése érdekében, helyesen állítsa be.
Sharpness (Élesség)	0-5	Az élesség javítja a képek tisztaságát és részletezettségét.

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás						
Color Temperature (Színhőmérséklet)	Cool (Hideg)		- A Fel és Le gombbal kiválaszthatja a módeffektusokat, és megtekintheti az előnézetüket. - A OK gomb megnyomásával jóváhagyhatja és beállíthatja a kívánt módtípust. - A felhasználók testreszabási módban módosíthatják a színhőmérsékletet.						
	Normal (Normál)								
	Warm (Meleg)								
	Customization (Testreszabás)	R (0-100)							
		G (0-100)							
		B (0-100)							
Screen Size (Kijelzőméret)	Auto (Automatikus)		- A felhasználók bármelyik módban, illetve bármilyen felbontás vagy képfrissítési sebesség esetén módosíthatják a Kijelzőméretet. - A Kijelzőméret 1:1 aktiválása befolyásolja a következőt:<table><tr><th>Érintett funkció</th><th>Funkció állapot</th></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="3">Ki értékre van állítva</td></tr><tr><td>» PIP/PBP</td></tr><tr><td>» Optix teleszkóp</td></tr></table>	Érintett funkció	Funkció állapot	» Adaptive-Sync	Ki értékre van állítva	» PIP/PBP	» Optix teleszkóp
	Érintett funkció	Funkció állapot							
	» Adaptive-Sync	Ki értékre van állítva							
	» PIP/PBP								
	» Optix teleszkóp								
	4:3								
	16:9								
16:10									
1:1									
24,5"									
27"									
DisplayHDR	True Black 400		A felhasználók beállíthatják a DisplayHDR-t True Black 400 vagy Csúcs 1000 nit értékre.						
	Peak 1000 nits (Csúcs 1000 nit)								

Input Source (Bemeneti forrás)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
HDMI™ 1		A felhasználók bármelyik módban módosíthatják a bemeneti forrást.
HDMI™ 2		
DP		
Type C		
Auto Scan (Auto. Keresés)	OFF (KI)	- A felhasználóknak lehetőségük van a Navi gomb használatára a bemeneti forrás kiválasztására az alábbiak szerint: - Ha az „Auto. Keresés” beállítása “KI” és a monitor energiatakarékos módban van. - Amikor a “No Signal (Nincs Jel)” üzenetdoboz látható a monitoron.
	ON (BE)	

PIP/PBP

1. szintű menü		2./3. szintű menü		Leírás
OFF (KI)				• A PIP (kép a képen) funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyszerre több videoforrást jelenítsenek meg ugyanazon a képernyőn. Egyetlen program jelenik meg a teljes képernyőn, miközben egy vagy több másik program is látható a beágyazott ablakokban. • A PBP (kép a képen) hasonlít arra a funkcióra, amely két bemeneti forrást jelenít meg egymás mellett a képernyőn. • A Kijelzőváltás lehetővé teszi, hogy a felhasználók az elsődleges és másodlagos bemeneti források között váltsanak. • Ha csak egy jelbemenet van, a Képváltás és Hangváltás funkciók kiszűrítve jelennek meg. • A felhasználók az 1/ 2/ Testreszabás mód váltásával beállíthatják az ablak felosztásának arányát. • A PIP/PBP aktiválása befolyásolja a következőt:
PIP	Source (Forrás)	HDMI™ 1		
		HDMI™ 2		
		DP		
		Type C		
	PIP Size (PIP-méret)	Small (Kicsi)		
		Medium (Közepes)		
		Large (Nagy)		
	Location (Helyzet)	Left Top (Bal felső sarok)		
		Right Top (Jobb felső sarok)		
		Left Bottom (Bal alsó sarok)		
		Right Bottom (Jobb alsó sarok)		
		Customize (Testreszabás)		
	Display Switch (Kijelzőváltás)			
	Audio Switch (Hangváltás)			
PBP	Mode 1 (Mód 1)			
	Mode 2 (Mód 2)			
	Customize (Testreszabás)			
	Source 1 (Forrás 1)	HDMI™ 1		
		HDMI™ 2		
		DP		
		Type C		
	Source 2 (Forrás 2)	HDMI™ 1		
		HDMI™ 2		
		DP		
		Type C		
	Display Switch (Kijelzőváltás)			
	Audio Switch (Hangváltás)			
	Értett funkció		Funkció állapot	
» Adaptive-Sync		Ki értékre van állítva		
» Optix teleszkóp				
» HDMI™ CEC		Állítsa KI helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:		
» DisplayHDR		Nem lehet kiválasztani		
» DSC				
» Kijelzőméret 11/ 16:10/ 24,5" / 27"		Állítsa Auto. helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:		

Érintett funkció	Funkció állapot
» Adaptive-Sync » Optix teleszkóp	Ki értékre van állítva
» HDMI™ CEC	Állítsa KI helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:
» DisplayHDR » DSC	Nem lehet kiválasztani
» Kijelzőméret 1:1/ 16:10/ 24,5" / 27"	Állítsa Auto. helyzetbe, amitől az alábbi kiválasztása nem lehetséges:

Navi Key (Navi gomb)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
Up (Fel)	OFF (KI)	Az összes Navi gomb az OSD- Menük módosítható.
Down (Le)	Brightness (Fényerő)	
Left (Balra)	Game Mode (Játékmód)	
Right (Jobbra)	Smart Crosshair	
G Key	Alarm Clock (Ébresztőóra)	
	Input Source (Bemeneti forrás)	
	PIP/PBP Mode (PIP/PBP mód)	
	Refresh Rate	
	Info. On Screen (Info. A Képernyőn)	
	Night Vision (Éjszakai látás)	
	Optix Scope (Optix teleszkóp)	
	KVM (MPG 321CURX QD-OLED)	

Settings (Beállítás)

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
Language (Nyelv)	繁體中文	- A felhasználók a OK gomb megnyomásával tudják jóváhagyni és alkalmazni a nyelvi beállítást. - A nyelv egy független beállítás. A felhasználók saját nyelvi beállítása felülírja a gyári alapbeállítást. Ha a felhasználók a Alaphelyzet funkcióhoz a Igen értéket választják ki, akkor a nyelv nem módosul.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Hamarosan további nyelvek is elérhetők lesznek)	
Transparency (Átlátszóság)	0-5	A felhasználók bármelyik módon módosíthatják az Átlátszóságot.
OSD Time Out (OSD időtúllépés)	5-30 s	A felhasználók bármelyik módon módosíthatják az OSD-időtúllépést.

1. szintű menü	2. szintű menü	Leírás
RGB LED (MPG 321CURX QD-OLED)	OFF (KI)	Az RGB LED egyedi fényhatásokat kínál a monitor számára.
	MSI - Mystic Light	
	RGB Brightness (RGB fényerő)	
Power Button (Főkapcsoló)	OFF (KI)	Ha a beállítása KI, a főkapcsoló gomb megnyomásával kikapcsolható a monitor.
	Standby (Készenlét)	Ha a beállítása Készenlét, a főkapcsoló gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a panelt és a háttérvilágítást.
Info. On Screen (Info. A Képernyőn)	OFF (KI)	A monitorállapot információi kép a képernyő jobb oldalán jelennek meg.
	ON (BE)	
HDMI™ CEC	OFF (KI)	- A HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) támogatja a Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S játékkonzolok és számos egyéb CEC-képes audiovizuális eszköz használatát. - Ha a HDMI™ CEC BE helyzetbe van állítva: - A monitor automatikusan bekapcsolódik, amikor a CEC-eszközt bekapcsolják. - A CEC-eszköz energiatakarékos módba lép, ha a monitort kikapcsolják. - A Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™ vagy Xbox Series X S konzol csatlakoztatása esetén a Játékmód és a Pro mód automatikusan alapértelmezett üzemmódok lesznek, és később a felhasználó által preferált üzemmódokra állíthatók.
	ON (BE)	
Type C PD Charge (Type-C PD-töltés)	OFF (KI)	Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy USB Type-C-aljzaton keresztül töltsék a készülékeiket.
	ON (BE)	
Power LED (Bekapcsolt állapotot jelző LED)	OFF (KI)	- A felhasználók be- és kikapcsolhatják a működésjelző (Power) LED-et. - A Panelvédelem folyamat során a működésjelző LED-kijelző narancssárgán villog a folyamat befejezéséig.
	ON (BE)	
Reset (Alaphelyzet)	YES (IGEN)	A felhasználók bármelyik módban alaphelyzetbe állíthatják és visszaállíthatják a beállítások eredeti OSD-alapértékeit.
	NO (NEM)	

MSI OLED Care

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás
Pixel Shift (Pixel eltolás)	Slow (Lassú)		• A Pixel eltolás rendszeres időközönként mozgatja a képernyő képpontjait, hogy csökkentsen a képernyő beégésének vagy a kép állandósulásának lehetőségét.
	Normal (Normál)		
	Fast (Gyors)		
Panel Protect (Panelvédelem)			• A panel képminőségének megőrzése érdekében a panelvédelem funkció automatikusan aktiválódik, ha a monitor több mint 4 órát van használatban. • E védelmi funkció végrehajtása több percre vehet igénybe. • A működésjelző narancssárga színnel villog, amíg a folyamat be nem fejeződik. • A folyamat végrehajtása közben ne húzza ki a tápkábelt a monitorból. • A folyamat végrehajtása közben nyomja meg újra a főkapcsoló gombot a funkció törléséhez.
Protect Notice (Védelmi értesítés)	Auto (Automatikus)		• Automatikus beállítás esetén a Védelmi értesítés akkor jelenik meg, ha a panel összesített használata meghaladja a 4 órát. • Ha a >16 ó. használat értékre van állítva, a Védelmi értesítés felugrik, amikor a panel összesített használata meghaladja a 16 órát. • Ha a Panelvédelem funkció működése megszakad, a következő bekapcsolás alkalmával megjelenik a Védelmi értesítés.
	Usage 16 hrs (>16 ó. használat)		
Static Screen Detection (Statikus képernyő észlelése)	OFF (KI)		• Ha a Állókép-érzékelés beállítása BE: • Hosszú ideig tartó statikus vizuális jelek észlelésekor a monitor csökkenti a fényerőt, hogy megakadályozza a képernyő beégését. • A mozgó vizuális jelek észlelése után a monitor visszaállítja a korábbi fényerőbeállítást.
	ON (BE)		
	Starting in (Indulás)	50 mp	• Az Indulás azt az időt érzékeli, amíg egy statikus kép a képernyőn marad.
		100 mp	
	Time required (Szükséges idő)	120 mp	• A Szükséges idő a fényerőcsökkentés idejét adja meg, miután 50/100 másodpercig statikus képet észlelt. • A fényerőcsökkentés szintje a Csökkentési szint beállításától függ.
		240 mp	
Reducing Level (Csökkentés szintje)	1-7		• A felhasználók kiválaszthatják a fényerőcsökkentés szintjét. • A csökkentés hatása a Fényerő/DisplayHDR-beállítástól függ.

1. szintű menü	2./3. szintű menü		Leírás
Multi Logo Detection (Több logó érzékelése)	OFF (KI)		• Ez a funkció segít megelőzni a képállandósulás jelenségét. Ha BE van kapcsolva, a több logóból álló területek fényerő-csökkentése elindul, ha logók észlelhetők.
	ON (BE)		
	Reducing Level (Csökkentés szintje)	1-2	• A felhasználók kiválaszthatják a fényerőcsökkentés szintjét. • A csökkentés hatása a Fényerő/DisplayHDR-beállítástól függ.
Taskbar Detection (Feladatsor érzékelése)	OFF (KI)		• Ez a funkció segít megelőzni a képállandósulás jelenségét. Ha BE van kapcsolva, a feladatsávok fényerő-csökkentése elindul, ha feladatsávok észlelhetők.
	ON (BE)		
	Reducing Level (Csökkentés szintje)	1-3	• A felhasználók kiválaszthatják a fényerőcsökkentés szintjét. • A csökkentés hatása a Fényerő/DisplayHDR-beállítástól függ.
Boundary Detection (Határvonal érzékelése)	OFF (KI)		• Ez a funkció segít megelőzni a képállandósulás jelenségét. Ha BE van kapcsolva, a határterületek fényerő-csökkentése akkor lép működésbe, ha határok, például betűk, oszlopok és függőleges vonalak észlelhetők.
	ON (BE)		
	Reducing Level (Csökkentés szintje)	1-3	• A felhasználók kiválaszthatják a fényerőcsökkentés szintjét. • A csökkentés hatása a Fényerő/DisplayHDR-beállítástól függ.
OLED Panel Info. (OLED-panel információ)			• Ez a mező az MSI OLED Care adatait mutatja.

Műszaki adatok

Monitor	MAG 321CUP QD-OLED	MPG 321CURX QD-OLED
Méret	31,5 hüvelykes	
Görbület	1700R	
Panel típusa	QD-OLED	
Felbontás	3840x2160 (UHD)	
Képarány	16:9	
Fényerő	• SDR (tipikus): 250 nit • HDR csúcs: 1000 nit	
Kontrasztarány	1500000:1	
Képfriességi sebesség	165Hz	240Hz
Válaszidő	0,03 ms (GTG)	
I/O	• 2 db HDMI™-csatlakozó • 1 db DisplayPort • 1 db USB Type-C aljzat • 1 db Fejhallgató aljzat	• 2 db HDMI™-csatlakozó • 1 db DisplayPort • 1 db USB Type-C aljzat • 2 db USB 2.0 A típusú aljzat • 1 db Felfelé irányuló, USB 2.0 B típusú aljzat • 1 db Fejhallgató aljzat
Megtekintési szögek	178° (V) , 178° (F)	
DCI-P3*/ sRGB	99% / 138%	
Felületkezelés	Tükröződésmentes	
Kijelzőszínek	1,07 milliárd (10 bit)	
Monitor tápellátási opciók	100-240V, 50/60Hz, 2,7A	100-240V, 50/60Hz, 3,5A
Áramfogyasztás (jellemző)	Bekapcsolt állapot <180W Készenlét <0,5W Kikapcsolt állapot <0,3W	Bekapcsolt állapot <290W Készenlét <0,5W Kikapcsolt állapot <0,3W
Beállítás (magasság)	0 – 100 mm	
Beállítás (megdőntés)	-5° – 15°	
Beállítás (elforgatás)	-30° – 30°	
Kensington zár	Igen	

Monitor		MAG 321CUP QD-OLED	MPG 321CURX QD-OLED
VESA-konzol		• Lemez típusa: 100 x 100 mm • Csavar típusa: M4 x 10 mm • Menet átmérője: 4 mm • Menet magassága: 0,7 mm • Menet hosszúsága: 10 mm	
Méret (Sz x Ma x Mé)		714 x 473 x 318 mm	
Tömeg	Nettó	8,0 kg	8,4 kg
	Bruttó	11,3 kg	11,9 kg
Környezet	Működési	• Hőmérséklet 0°C ~ 40°C • Páratartalom: 20% ~ 90%, nem lecsapódó • Tengerszint feletti magasság: 0 - 5000m	
	Tárolás	• Hőmérséklet -20°C ~ 60°C • Páratartalom: 10% ~ 90%, nem lecsapódó	

* CIE1976 vizsgálati szabványok alapján.

Előre beállított kijelzőmódok



Fontos

- Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
- A HDMI™ VRR (változó frissítési sebesség) szinkronizál az Adaptive-Sync (BE/ KI) funkcióval. A VRR BE/KI állapotát az Adaptive-Sync beállítások alatt ellenőrizze.

Normál alapértelmezett üzemmód (DSC bekapcsolva)

MAG 321CUP QD-OLED					
Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
UHD	3840x2160	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett		V	V
		165 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
	2160P	30 Hz mellett	V		
		60 Hz mellett	V		
		120 Hz mellett	V		
HDMI™ VRR			V		

MPG 321CURX QD-OLED					
Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
UHD	3840x2160	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett		V	V
		180 Hz mellett	V	V	V
		240 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
	2160P	30 Hz mellett	V		
		60 Hz mellett	V		
		120 Hz mellett	V		
HDMI™ VRR			V		

Normál mód (DSC Kikapcsolva)

Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
UHD	3840x2160	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett		V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
	2160P	30 Hz mellett	V		
		60 Hz mellett	V		
		120 Hz mellett	V		
HDMI™ VRR			V		

PIP mód (HDR nem támogatott)

Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD	2560x1440	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
UHD	3840x2160	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
	1080P	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
	2160P	30 Hz mellett	V	V	
		50 Hz mellett	V	V	
		60 Hz mellett	V	V	
		120 Hz mellett	V	V	V

PBP mód 1 (HDR nem támogatott)

Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
PBP Full Screen esetén használatos	2880x2160	60 Hz mellett	V	V	V
	960x2160	60 Hz mellett	V	V	V

PBP mód 2/Testreszabás (HDR nem támogatott)

Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
Videó időzítés Felbontás	720P		V	V	V
PBP Full Screen esetén használatos	1920x2160	60 Hz mellett	V	V	V

Kijelzőméret 16:10 (HDR nem támogatott)

MAG 321CUP QD-OLED					
Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V

MPG 321CURX QD-OLED					
Szabványos	Felbontás		HDMI™	DP	USB-C
QHD+	2560x1600	60 Hz mellett	V	V	V
		120 Hz mellett	V	V	V
		144 Hz mellett	V	V	V
		240 Hz mellett	V	V	V

Hibaelhárítás

A bekapcsolt állapotot jelző LED nem világít.

- Nyomja meg ismét a monitor bekapcsológombját.
- Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.

Nincs kép.

- Ellenőrizze, hogy a számítógép grafikus kártyája megfelelően van telepítve.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor csatlakoztatva van a konnektorba és be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Elképzelhető, hogy a számítógép készenléti állapotban van. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a monitor aktiválásához.

A képernyőkép nincs megfelelően méretezve vagy nincs középre állítva.

- Tekintse meg az előre beállított kijelzőmódokat, és adjon meg a számítógépen egy olyan beállítást, amely megfelelő a monitoron történő megjelenítéshez.

Nincs Plug & Play.

- Ellenőrizze, hogy a monitor tápkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép és a grafikus kártya kompatibilis a Plug & Play funkcióval.

Az ikonok, a betűtípus vagy a képernyő elmosódott, vagy színproblémák láthatók rajta.

- Lehetőleg ne használjon video-hosszabbítókábelt.
- Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot.
- Állítsa be az RGB-színt, vagy módosítsa a színhőmérsékletet.
- Ellenőrizze, hogy a monitor jelkábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a jelkábel csatlakozóján nincsenek-e meghajlított érintkezők.

A monitor villogni kezd, vagy hullámok láthatók rajta.

- Módosítsa a képfrissítési sebességet a monitor képességeinek megfelelően.
- Frissítse a grafikus kártya illesztőprogramját.
- Tartsa távol a monitort azoktól az elektromos készülékektől, amelyek elektromágneses interferenciát (EMI) okozhatnak.

Biztonsági utasítások

- Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.
- Tegyen eleget az eszközön és a felhasználói útmutatóban előforduló minden figyelmeztetésnek és utasításnak.
- Bízza a javítást szakemberre.

Tápfeszültség

- Mielőtt a monitort csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és 100–240 V közötti értékre van állítva.
- Ha a tápkábelen 3 villás dugó található, ne hatástalanítsa a dugó földelő érintkezőjét. A monitornak földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítés helyén lévő áramelosztó rendszeren 120/240V, 20 A (maximum) értékű megszakító van.
- Amennyiben a monitort hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzathoz, hogy a monitor ne fogyasszon áramot.
- A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.
- Ha az eszközhez adaptert mellékeltek, kizárólag az MSI által szállított és az eszközzel való használatra jóváhagyott hálózati adaptert használja.

Környezet

- Az égési sérülés és az eszköz túlhevülése lehetőségének csökkentése érdekében, ne helyezze az eszközt puha, labilis felületre, illetve ne akadályozza a ventilátorok működését.
- A eszközt kizárólag szilárd, sík és stabil felületen használja.
- Ahhoz, hogy megakadályozza eszköz eldőlését, rögzítse a monitort egy asztalhoz, falhoz vagy rögzített tárgyhoz és leesést megakadályozó rögzítőelemmel, amely segít megfelelően tartani az eszközt és biztonságos helyen tartja azt.
- A tűz és áramütés megelőzése érdekében tartsa távol a monitort a nedvességtől és magas hőmérséklettől.
- Ne hagyja az eszközt szabályozatlan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60°C felett vagy -20°C alatt van, mert ettől megrongálódhat az eszköz.
- A termék maximális üzemi hőmérséklete kb. 40°C.
- A monitor tisztításakor feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozót. A monitor tisztításához ne használjon vegyszert, hanem csak egy puha rongydarabot. Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásba, mivel ez károsíthatja a monitort, és áramütést okozhat.
- Tartsa távol a monitortól az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő

tárgyakat.

- Amennyiben az alábbi körülmények közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a monitort egy szakemberrel:
 - A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.
 - Folyadék ömlött a monitorba.
 - A monitor nedvességnek lett kitéve.
 - Az eszköz nem működik megfelelően, vagy nem tudja működéssre bírni a Használati útmutató segítségével.
 - A monitort elejtették, és megsérült.
 - A monitoron sérülések nyilvánvaló jelei láthatók.

TÜV Rheinland tanúsítás

TÜV Rheinland Low Blue Light (Alacsony szintű kékfény) tanúsítás

A kék fényről ismert, hogy szemelfáradást és diszkomfortot okoz. Az MSI immár TÜV Rheinland Alacsony szintű kékfény tanúsításnak megfelelő monitorokat kínál, hogy biztosítsa a felhasználók szeme számára a kényelmet és egészséges használatot. Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat a képernyőnek és a kék fénynek történő hosszabb kitétel tüneteinek csökkentése érdekében.



Low Blue Light
(Hardware
Solution)

www.tuv.com

- A képernyőt 20 – 28 hüvelyk (50 – 70 cm) távolságra helyezze el, kissé szemmagasság alatt.
- A szándékos pislogás rendszeres időközönként segít csökkenteni a szemmegefeszítést a képernyő előtt töltött hosszabb idő után.
- Kétóránként rendszeresen tartson 20 perces szünetet.
- Időnként tekintsen el a monitorképernyőről és összpontosítson egy távoli tárgyra legalább 20 másodpercen át, amikor szünetet tart.
- Amikor szünetet tart, nyújtózkodjon, hogy enyhítse a fáradtságot vagy az esetleges fájdalmat.

TÜV Rheinland Flicker Free (Villódzásmentes) tanúsítás

- A TÜV Rheinland tesztelte a terméket annak megállapítására, hogy a megjelenítő látható és az emberi szem által nem látható villódzást állít-e elő, és így megerősíti-e a felhasználók szemét.
- A TÜV Rheinland tesztek sorozatát határozta meg, amelyek minimumszabványokat állapítanak meg különféle frekvenciatartományokban. A tesztsorozat nemzetközileg alkalmazandó, illetve az iparágban elterjedt szabványokra épül, és meghaladja ezeket az előírásokat.
- A terméket a laboratóriumban ezen iránymutatásokkal összhangban tesztelték.
- A „Villódzásmentes” kulcsszó igazolja, hogy az eszköz nem bocsát ki az ebben a szabványban meghatározott látható és láthatatlan villódzást 0 és 3000 Hz közötti tartományban, különféle fényerő-beállítások mellett.
- A megjelenítő nem támogatja a Villódzásmentesség funkciót, ha a Mozgás miatti elmosódottság korrigálása/MPRT engedélyezett. (Az Anti Motion Blur [Mozgás miatti elmosódottság korrigálása]/MPRT elérhetősége termékenként változó.)



Flicker Free

www.tuv.com

Hatósági megjegyzések

CE-megfelelőség

A monitor megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló tanácsi irányelv (2014/30/EU), a kisfeszültségi irányelv (2014/35/EU), az ErP-irányelv (2009/125/EK) és a RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a monitor megfelel az Európai Unió Hivatalos Lapjának irányelveiben közzétett, információtechnológiai berendezésekre vonatkozó harmonizált szabványoknak.



FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:



- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.
- Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

1. megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

2. megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
2. az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012/19/EU sz. irányelve előírja, hogy az „elektromos és elektronikus” berendezések összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt.



Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: <https://csr.msi.com/global/index>

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

- Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban
- A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata
- Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható
- Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való ösztönzés
- Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően
- Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Környezetvédelmi programok

- A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.
- Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.
- Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.
- A felhasználók ezenkívül a gpcontdev@msi.com címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával és szétszerelésével kapcsolatos információkért.



Figyelem!

A képernyők túlzott használata hatással lehet a látására.

Ajánlások:

1. A kijelző használata közben tartson 30 percenként egy-egy 10 perces szünetet.
2. 2 év alatti gyermekek ne nézzék a kijelzőt. A 2 éves vagy ennél idősebb gyermekek esetében a kijelző használatát napi maximum egy órára korlátozza, pusztán omezené a méné neé hodinu denné.

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzés

msi

MSI

微星

微星科技
MICRO-STAR INTERNATIONAL



Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban használt MSI embléma a Micro-Star Int'l Co., Ltd. bejegyzett védjegye. Minden egyéb jelzés és név a megfelelő tulajdonosok védjegye lehet. Az útmutató pontosságát és hiánytalanságát illetően nem vállalunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát. Az MSI fenntartja magának a jogot arra, hogy a dokumentumot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI™, a HDMI™ High-Definition Multimedia Interface és a HDMI™ Trade dress kifejezések, valamint a HDMI™ emblémák a HDMI™ Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a termékkel kapcsolatban, és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, akkor vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy azzal a hellyel, ahol a terméket megvásárolta. Egy másik lehetőségként látogasson el a <https://www.msi.com/support/> weboldalra további útmutatásért.