

# ULANZI A100 VEZETÉK NÉLKÜLI GALLÉRMICROFON - HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## TERMÉKÁTTEKINTÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta az Ulanzi termékét!

Ez a termék egy gallérra csíptethető vezeték nélküli mikrofon, amely professzionális szintű hangfelvételt biztosít. Plug & Play kialakítású, nem igényel applikációt. Alkalmas élő közvetítéshez, Vlog felvételhez, interjúkhoz, oktatóvideókhoz és egyéb helyzetekhez.

## CSOMAG TARTALMA

- 2 db mikrofon (adó)
- 1 db vevőegység
- 1 db töltőtok
- 2 db szélfogó
- 2 db mágneses rögzítő
- 1 db Type-C töltőkábel
- 1 db használati útmutató

## HASZNÁLAT OKOSTELEFONNAL

1. Csatlakoztassa a vevőt a telefon USB-C csatlakozójához.

\* Egyes OPPO, VIVO, IQOO vagy Realme telefonokon aktiválni kell az OTG-t a beállításokban.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó bekapcsológombját 3 másodpercig, amíg a zöld LED villogni nem kezd.

3. Ha a zöld LED folyamatosan világít mind az adón, mind a vevőn, a kapcsolat létrejött

- ekkor a mikrofon használatra kész.

## HASZNÁLAT FÉNYKÉPEZŐGÉPPÉL

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az adó bekapcsológombját 3 másodpercig, amíg a zöld LED villog.
2. Csatlakoztassa a vevőt a kamerához.
3. Amikor mindkét zöld LED folyamatosan világít, a mikrofon készen áll a vezeték nélküli hangrögzítésre.

Megjegyzés: Ha háttérzajt vagy statikus zajt tapasztal, módosítsa a fényképezőgép hangfelvételi szintjét a jobb minőség érdekében.

## MŰSZAKI ADATOK

- Mintavételezési ráta: 32kHz, 16bit
- Hangkésleltetés: kb. 30ms
- Frekvencia-átvitel: 20Hz-20kHz
- Jel-zaj arány:  $\geq 58$ dB
- Üzem mód: Mono, mindenirányú mikrofon
- Érzékenység:  $-38 \pm 2$ dB
- Maximális hangnyomás:  $\geq 115$ dB SPL
- Átviteli mód: Bluetooth 5.3 + EDR
- Hatótávolság:  $\geq 20$  m
- Töltési feszültség: 5V / 1A
- Akkumulátor (adó és vevő): 3.7V, 70mAh
- Töltőtök: 3.7V, 800mAh
- Használati idő: adó kb. 5 óra, vevő kb. 4 óra, tokból 2-szer tölthető

- Töltési idő: adó kb. 1.5 óra, tok kb. 1.5 óra

#### TOVÁBBI FUNKCIÓK

- Zajszűrés: Három fokozatban állítható
- Némítás: Dupla kattintással kapcsolható
- LED kijelző: zöld (kapcsolat), piros (töltés), kék (zajszint)

#### FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne tegye ki víznek vagy ütésnek.
- Ha hosszabb ideig nem használja, kéthavonta töltsse fel.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Mindig próbálja meg, hogy az adó és vevő egymással szemben legyen a stabil kapcsolat érdekében.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha 3 percen belül nincs kapcsolat.

Készült az eredeti Ulanzi A100 dokumentáció alapján.