



Panasonic RF-D40

Erősítő

Amp típusa	CS85636SA	
Kimeneti teljesítmény (RMS)	Teljes RMS sztereó módbeli teljesítmény	RMS 6 W (THD 10%)
	Elülső hangszóró (bal/jobb)	igen
	Mélynyomó	–

Hangsugárzó rendszer

Elülső hangszóró (bal/jobb)	Típus	3" teljes tartományú
	Hangsugárzó egység	2
	Bass Expand	–
Mélynyomó	Típus	–
	Hangsugárzó egység	–
	Bass Expand	–
	Vezeték nélküli	–

Hálózat

Bluetooth	Verzió	V5.3
	Osztály	B osztály
	Kodek	SBC/AAC
	Csatlakoztathatóság	6
	DAB /FM	DAB-memóriák 30EA

	Frekvenciasáv (hullámhossz)	174,928–239,200 MHz
	Érzékenység *BER 4x10⁻⁴	-98 dbm
	FM Frekvenciatartomány	87,50 MHz – 108,00 MHz (50 kHz-es lépésekben)
	Normál	Wi-Fi 802.11 b/g/n
WiFi	Hálózati támogatás	IGEN
	Frekvenciasáv	2,4 GHz (2,4–2,4835 GHz)
Beépített Chromecast	–	
Telefonos alkalmazás	–	

Csatlakozók

HDMI	Bemenetek	–
	Kimenetek	–
Hangbemenet	Optikai bemenet	–
	Koaxiális digitális bemenet	–
	Analóg bemenet (jackdugó / Ø3,5)	–
Egyéb	Infravörös terminál	IGEN
	USB Port	Van
	LAN	–

Funkció

Hang funkció	Térhangzás	–
	HANGZÁS	Igen (normál/POP/egyenletes/klasszikus)
	Mélyhang-kiemelő	–
	Mélysugárzó szintszabályozása	–
	„Clear-Mode” (mód törlése) párbeszéd-üzemmód	–
	Párbeszédablak szabályozása	Igen (0~30)
	Kis hangerejű üzemmód	–



	Automatikus erősítésszabályozás	IGEN
	Közvetlen zene üzemmód távirányítóval	–
	Automatikus LIP szinkronizálás és HDAVI vezérlés	–
Dekóder funkció/formátum	LPCM	–
	Dolby Digital	–
	Dolby Digital +	–
	Dolby True HD	–
	Dolby Atmos	–
	DTS Digital Surround	–
	c ES	–
	DTS 96/24	–
	DTS-HD HR	–
	DTS-HD High Resolution Audio	–
	DTS-HD Master Audio	–
	DTS: X	–
	DTS Virtual: X	–
HDMI funkció	CEC	–
	Visszatérő hangcsatorna (HDMI kimenethez)*1	–
	LPCM többcsatornás bemenet (HDMI bemenet)	–
	1080p, mély színek, x.v. szín	–
	4K jeltovábbítás	–
	FULL HD 3D KOMPATIBILIS	–
	HDMI UP konverzió	–
	HDR10 jeltovábbítás	–
	HDR10+ jeltovábbítás	–



USB funkció	Dolby Vision javítottítás	–
	Szervizeléshez	–
	Ügyfél-szoftverfrissítéshez	Van
	USB gazda lejátszás	IGEN
	USB-rendszer (Format)	FAT16/FAT32/exFAT
	Lejátszható formátumok	MP3/AAC

Főegység beállítása

Falra szerelhető	–
Megfelelő TV-méret	–

Általános

Főegység	Tápegység	Tápadapter
	Fogyasztás* ² normál használat	igen (6 W)
	Fogyasztás* ² hálózati készenlét ki	Igen (általános üzemmód: 0,43 W)
	Fogyasztás* ² hálózati készenlét be	Igen (Bluetooth: 0,6 W, DAB mód: 0,69 W, Wi-Fi mód: 0,65 W)
Mélynymó	Tápegység	–
	Fogyasztás* ² normál használat	–
	Fogyasztás* ² hálózati készenlét ki	–
	Fogyasztás* ² hálózati készenlét be	–
Kijelző	2,4" LCD képernyő	
Elenállás	IGEN	
Automatikus kikapcsolás	IGEN	

Kiterjedés

Főegység (Szé×Ma×Mé)	Asztali elrendezéshez	268×108×160 mm
	Falra szerelt elrendezéshez	–



Mélysugárzó (Szé×Ma×Mé)	–
-------------------------	---

Tömeg

Főegység	1,4kg
Mélynyomó	–

Szín

Fekete

Kiegészítők

Távírányító	igen
Szárazelemek a távírányítóhoz	igen (2 db AAA)
Hálózati tápkábel	–
Falra szerelő keret	–
Infravörös rendszerkábel	–
Használati útmutató	IGEN
Gyorsbeállítási útmutató	–

[Facebook](#) [YouTube](#) [Instagram](#)

[Rólunk](#) [Adatvédelem](#) [Süti \(cookie\) Szabályzat](#) [Felhasználási feltételek](#) [Oldaltérkép](#) [Kapcsolat](#) [Hírlevél](#) [FAQ](#) [Termékbiztonság](#) [Hozzáférés](#) [Akadályok jelzés](#)

 Régió / Ország

Copyright © 2025 Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva!

