

Fiche d'information sur le produit (RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2013 DE LA COMMISSION)					
Informations		Valeur et précision			Unité
1	Nom du fournisseur ou marque commerciale		Panasonic Corporation		
2	Référence du modèle donnée par le fournisseur		TX-50HX710E		
3	Classe d'efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)		G		
4	Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)		71 W		
5	Classe d'efficacité énergétique (HDR)		G		
6	Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)		71 W		
7	Puissance appelée en mode arrêt		0 W		
8	Puissance appelée en mode veille		0.5 W		
9	Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau		2 W		
10	Catégorie de dispositif d'affichage électronique	téléviseur	✓		
		écran			
		dispositif d'affichage dynamique/			
		autre			
11	Rapport de taille		16	:	9 entier
12	Résolution de l'écran (pixels)		3840	x	2160 pixels
13	Diagonale de l'écran		126 cm		
14	Diagonale de l'écran		50 pouces		
15	Surface visible de l'écran		6754.9 cm²		
16	Technologie d'affichage utilisée		LCD		
17	Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible	OUI			
		NON	✓		
18	Capteur de reconnaissance vocale disponible	OUI			
		NON	✓		
19	Capteur de présence disponible	OUI			
		NON	✓		
20	Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image		50 Hz		
21	Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (jusqu'au):		2029-02-28 date		
22	Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange (jusqu'au):		2028-02-29 date		
23	Assistance produit minimale garantie (jusqu'au):		2028-02-29 date		
24	Type d'alimentation:	Interne	✓		
		Externe			
		Externe normalisée			
i	Alimentation externe normalisée (EPS) (incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	0		
		Tension d'entrée	0 V		
		Tension de sortie	0 V		
ii	Alimentation externe normalisée appropriée (si non incluse dans l'emballage du produit)	Nom de la norme	0		
		Tension de sortie requise	0 V		
		Intensité du courant à fournir	0 A		
		Fréquence du courant requise	0 Hz		